Eeva Nyberg
eeva@keskus.hut.fi

Kotilaskujen palautus viimeistään 4.10 klo 12 lokeroon S-38.118
Tehtävät 1 - 3 ovat demolaskuja. Tehtävät 4 - 6 ovat kotilaskuja. Kotilaskuista saa pisteitä 0-2/lasku ja niihin saa laskariajan puitteissa ohjausta.

1. Demolasku

   a) Montako dBm on 2 mW?

   b) Montako W on -5 dB?

   c) Jos sisääntuleva signaali P_{in} on 100 mW ja ulostuleva signaali P_{out} on 1 W, niin mikä on signaalien dB ero?

   d) 40 km pituiseen kaapeliin on asennettu puoleenväliin 15 dB vahvistin. Kaapelin vaimennus on 0.5 dB/km. Jos ulostuleva signaali on 125 mW, niin mikä on kaapeliin syötetyn signaalin teho?

   e) Myös signaali-kohina-suhde ilmoitetaan desibeleinä. Jos $S/N = 60$ dB, ja signaalin teho on 15 W, niin mikä on kohinan teho?

2. Demolasku

   a) Mikä on puhekanavan kapasiteetti, jos kaistanleveys on 3400 Hz ja signaali-kohinasuhde (S/N) on 30 dB?

   b) Kuinka suuri saa normaalin puhelinyhteyden signaali-kohinasuhde korkeintaan olla, jotta 28,8 kbit/s -modeemia voitaisiin käyttää täydellä kapasiteetilla?

3. Demolasku (Sepon vanha tenttitehtävä) Kalle on päässyt X-oy:n laboratorioon kesätöihin. Sieltä hän löytää kaksi laitetta, joiden kummankin kyljessä lukee 'Constant Power Reference Supply'. Toisessa on lisäksi merkintä +3dBm ja toisessa -3dBm. Kalle yhdistää nämä teholähteet yhteen ja rinnakkain tehomittarin kanssa. Mitä tehomittarin viisari osoittaa? (Yksinkertaisuuden vuoksi voit unohtaa mahdolliset vaihe-ero-ongelmat)

4. Kotilasku (max 2 pistettä)

   a) 75 km kaapeliin syötetään teholtaan 150 mW oleva signaali ja ulos saadaan 105 mW oleva signaali, mikä on kaapelin vaimennus dB/km?

   b) Kohdan a) kaapelista pitäisi saada 140 mW signaali, jos siihen syötetään 150 mW signaali. Kuinka monta 0.32 dB vahvistinta täytyy asentaa, jos vaimennusteho on a) kohdassa laskemasi?

5. ja 6. Kotilasku (max 4 pistettä)

a) Oppikirjan (painos 1997) "Understanding Telecommunications 1" sivulla 196 on seuraavanlainen lause:

"When the attenuation (vaimennus) on the line makes it necessary to use amplifiers (vahvistimia), the signal-to-noise-ratio (S/N) will decrease, because the incoming noise is amplified just as much as the signal." Mitä tämä lause tarkalleen sanoo? Onko annettu syy S/N vaimenemiselle päätelty oikein? Vihje 1: Mistä kohina tulee? Vihje 2: Katso b) kohtaa.

b)

i. Jos signaalin S/N on 30 dB linjalla jossa ei ole vaimennusta, mitä se on 25 dB:n vahvistuksen jälken?

ii. Jos sisääntuleva signaali on teholtaan 100 mW ja linjan generoima vakiokohina on aina 10mW, niin mikä mikä on S/N? Entä jos 50 km linjalla on vaimennusta 0.5 dB/km, mikä silloin on ulostulevan signaalin S/N a) ilman vahvistusta ja b) 20 dB:n vahvistuksen jälkeen? Oletamme, että linja generoi vakiokohinan ja vahvistin on kaapelin loppupäässä.